

Ulis Motorradladen GmbH

Gutleutstr. 144 - 60327 Frankfurt am Main
Tel.: 069-239319 - Fax: 069-233840 - info@ulismotorradladen.de

www.ulismotorradladen.de



www.ulismotorradladen.de

Der Spezialist
für BMW - Oldtimer



elektronischer Regler

**12 Volt
Gleichstrom**

EINBAUANLEITUNG

Ulis Motorradladen GmbH
Gutleutstr. 144
D-60327 Frankfurt am Main

12 Volt

Sehr geehrter Kunde,
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt aus dem Hause Ulis Motorradladen GmbH erworben.
Bitte beachten Sie die Einbauanleitung genau.
Allzeit Gute Fahrt und viel Spaß beim Fahren wünscht Ihnen Ihr Team von Ulis Motorradladen GmbH

Der Regler ist einbaufertig und wird an der Stelle montiert,
an der der Originalregler auch saß.

Für extreme Anforderungen, z.B. ausschließlicher Stadtbetrieb mit Licht oder beim Betrieb mit Nickel-Cadmium-Batterie kann der Regler auch höher oder niedriger eingestellt werden.

Dies sollte aber nur von Fachleuten durchgeführt werden.

!!! WICHTIG !!!

Auf gar keinen Fall
darf bei der Batterie Plus- und Minuskabel vertauscht werden,
da eine Verpolung den Regler zerstören kann.

Das Motorrad muß immer MIT BATTERIE betrieben werden,
weil sonst der Regler zerstört werden kann.

ANSCHLUSSPLAN BMW

REGLER

LICHTMASCHINE

| | | |
|---------------------|---|---|
| Klemme B+ | → | rotes Pluskabel 1,5mm ² zur Batterie |
| Klemme B+ | → | rotes Pluskabel 2,5mm ² zur Lampe |
| Klemme D+ | → | blaues Kabel 0,75mm ² zur Ladekontrolle |
| Klemme 61 | → | blaues Kabel 2,50mm ² zur Lima Plus |
| Klemme DF | → | schwarz/rotes Kabel 1,5mm ² zum Limafeld |
| Klemme Masse | → | braunes Massekabel 1,5mm ² |